## ■Windows8.1 編

TCP/IP の設定

CATV インターネットは LAN ポートを使用してインターネットへ接続します。 お客様のコンピューターで LAN アダプターが正常に認識されていないとネットワークに接続できません。LAN アダプターについてはご使用のパソコンの機種によって異なります。 アダプターにつきましてはパソコンを購入された店舗かメーカーへお問い合わせください。 LAN アダプターが正常に動作していることが確認できたら、TCP/IP の設定を行います。

1 デスクトップ画面の左下にある Windows マークを右クリック→「コントロールパネル」の順に選 択します。



2 「ネットワークとインターネット」を選択します。



3 「ネットワークと共有センター」を選択します。



4 「アダプターの設定の変更」を選択します。



5 「イーサネット」を右クリック→「プロパティ」の順に選択します。

Ф.	ネット	ワーク接続		71.5	•	×
سېر ۲۰۰۲ د 🛐 ۲۰۰۰ 🕘 🕘	・ ネットワークとインターネット ・	ネットワーク接続 👂	v C	ネットワーク接続の検索		,p
整理 ▼ このネットワーク デバイスを無効にす	5 20101010000FTS	この接続の名前を変更する	39	85 -		
Wi-Fi	1-97+91	無効にする(B)				
	N.	ショートカットの作成(S) 新聞(D) の 名前の空事(M)				
	U	9 70/(ティ(R)				
2個の項目 1個の項目を選択						= =

6 「インターネットプロトコル バージョン4(TCP/IPv4)」を選択し、プロパティボタンを選択しま す。

ネットワーク	7 土有	1-1	サネットの	אםלמ	जिन			
接続の方	方法:	In CRE	Family	Control	lor			
この接続	kealter PC	を使用しま	Family (	ontroi	ler [	構成	.( <u>C</u> )	
	QoS パケッ Microsoft Microsoft Link-Laye Link-Laye インターネット	、スケジュ Network LLDP Pr r Topolo r Topolo プロトコ	ーラ < Adapte otocol D gy Disco gy Disco レバージョ	er Multi priver overy N overy R overy R overy (T	plexor lapper cespond cP/IPv4	Protoco I/O Driv ler	l ver	~
インス 説明 伝送 ネット ルです	トール( <u>N</u> ) 制御プロトコ ワーク間の通 す。	レ/インター 信を提供	削除( -ネット プロ まする、既知	(U) コトコル。 をのワイト	相互接続	プロパラ 見されたさ トットワーク	> ティ( <u>R</u> ) まざまな ? プロトコ	
					OK		キャンセ	JL

7 「IP アドレスを自動的に取得する(<u>O</u>)」、「DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する(<u>B</u>)」を 選択し OK ボタンを選択します。

4 (TCF	P/IPv	4)のプ	ロパティ
は、IP 設定 「管理者に」	を自動 産切な	的に取行 IP 設定	得することがで を問い合わせ
	$(\mathbf{x})$		
	0.52		
する( <u>B</u> )			
_			
	1/20		
		÷	
		詳細	設定(⊻)
	ОК		キャンセル
	4 (TCF は、IP 設立 7管理者に) する(B)	4 (TCP/IPV は、IP 設定を自動 7管理者に違切な する(B)	4 (TCP/IPv4)のプ は、IP 設定を自動的に取 管理者に適切な IP 設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

## インターネットオプションの設定

- 1 コントロールパネルより、ネットワーク共有センターを表示します。(TCP/IP の設定 手順1~3 を参照)
- 2 画面左下の「インターネットオプション」を選択します。



3 「接続」タブを選択し、「ダイヤルアップと仮想プライベートネットワークの設定」の下の欄が空白であることを確認してください。※空白でない(設定をされている)場合は、欄内の項目をクリックし、右側の削除ボタンで設定を削除してください。「LANの設定」ボタンをクリックします。



4 全て項目のチェックをはずし、OK ボタンを選択してください。

自動相自動相能	構成 構成にすると を確実に使用	、手動に。 月するため	よる設定事 Nには、自動	頃を上書きす 構成を無効に	る場合があ	5ります。手動による <sup>ヽ</sup> 。
	定を自動的	に検出す	<u>୍ଗ(A)</u>			
	動構成スクリ	パトを使	用する( <u>S</u> )			
	パレス <u>(R</u> ):					
プロピ	シサーバー					
	AN にプロキ注 続には適用に	シサーバ	ーを使用す い)( <u>×</u> )	る(これらの影	設定はダイヤ	バルアップまたは VPN
5	アドレス <u>(E</u> ):			ポート( <u>⊥</u> ):	80	詳細設定( <u>C</u> )
E	ローカル フ	パレスには	はプロキシ	サーバーを使き	用しない( <u>B</u> )	)